

Токоизмерительные клещи KEW 2412 (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 20/200мА/2/20/200/500А

$\pm 1,5\% + 5$ (20/200мА/2А)

$\pm 2\% + 5$ (20/200А)

$\pm 2,5\%$ (500А)

Переменный ток (расширенные частоты): 20/200мА/2/20/200/500А

$\pm 1\% \pm 3$ [50/60Гц] 920/200мА/2А)

$\pm 1,5\% \pm 3$ [50/60Гц](20/200А)

$\pm 2\% \pm 3$ [50/60Гц](500А)

Частотный диапазон: 40Гц~1кГц

Максимальный раскрыв клещей: 40мм

Предельное напряжение: 3700В АС до 1 мин.

Источник питания: 1x 6F22 (9В) или Адаптер АС

Габаритные размеры: 209(L)x96(W)x45(D)мм

Масса: 450г.

- Раздвижные фиксирующие клещи среднего диаметра для измерения тока утечки с цифровым дисплеем

- Частотный переключатель для устранения гармоник

- Выходной терминал, позволяющий подсоединять различные записывающие устройства, а также дополнительные источники питания, дает возможность длительного наблюдения за током утечки



Токоизмерительные клещи KEW 2413F (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 200мА/2/20/200/1000А

$\pm 1,5\% + 2$ (200мА/2/20А)

$\pm 2\% + 2$ (200А 0-500А)

$\pm 5,5\%$ (501-1000А)

Переменный ток (расширенные частоты): 200мА/2/20/200/1000А

$\pm 1\% \pm 2$ (200мА/2/20А), [50/60Гц]

$\pm 2\% \pm 2$ (200А 0-500А)

$\pm 5,5\%$ (501-1000А)

Частотный диапазон: 40Гц~1кГц

Максимальный раскрыв клещей: 68мм

Предельное напряжение: 3000В АС до 1 мин.

Источник питания: 1x 6F22 (9В)

Габаритные размеры: 250(L)130(W)x50(D)мм

Масса: 570г.

- Огромный диаметр захвата раздвижных клещей. Идеально подходит для измерения тока утечки в системе с 3-4 проводами

- Частотный переключатель для устранения гармоник

- Функция измерения пиковых значений

- Аналоговый выходной терминал



Токоизмерительные клещи KEW 2414 (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 20/200мА/100А (M2414)

20мА/2/100А (M2415)

$+1,5\% + 2$ (20/200мА/2А)

$\pm 2\% + 5$ (100А)

$\pm 5\%$ (80.1-100А)

Переменный ток (расширенные частоты): 20/200мА/100А (M2414)

20мА/2/100А (M2415)

$\pm 1,5\% \pm 2$ (20/200мА/2А)

$\pm 2\% \pm 5$ (100А)

Переменное напряжение: 500В

$\pm 1,5\% \pm 2$ (50/60Гц)

$\pm 2\% \pm 5$ (40Гц-1кГц)

Частотный диапазон: 40Гц~1кГц

Максимальный раскрыв клещей: 30мм

Предельное напряжение: 2200В АС до 1 мин.

Источник питания: 2x R6P (AA) или (1.5В)

Габаритные размеры: 173(L)x80(W)x32(D)мм, Масса: 210г

- компактный, портативный, высокоэффективный цифровой измеритель тока утечки

- Диапазон 200мА с минимальным разрешением 0,01мА

- Частотный переключатель для устранения гармоник



Токоизмерительные клещи KEW 2417 (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 200/2000мА/20/200/500А (точное среднеквадратичное значение)

+1,5% + 6 (20/2000мА)

±2,5% +6 (500А)

Переменный ток (расширенные частоты): 200/2000мА/20/200/500А (точное среднеквадратичное значение)

±3% ±4 (200мА/2/20А) [50/60Гц]

±3,5%±4 (200А 0-500А)

±4%±4 (500А)

Переменное напряжение: 600В

±2%±5 (50/60Гц)

±3,5%±5 (40Гц-1кГц)

Частотный диапазон: 40Гц~ 1кГц

Максимальный раскрыт клещей: 40мм

Предельное напряжение: 3700В АС до 1 мин.

Источник питания: 1х 6F22 (9В)

Габаритные размеры: 209(L)x96(W)x45(D)мм

Масса: 450г

- Водонепроницаемая. Пылезащищенная конструкция
- Точные среднеквадратичные значения несинусоидального тока
- Измеряемая частота характеристика 50/60 Гц или 1кГц
- Автоматическое отключение (примерно через 30минут)



Токоизмерительные клещи KEW 2431 (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 20/200мА/200А

±2% + 5 (20/200мА/100А)

±5 +5 (200А)

Переменный ток (расширенные частоты): 20/200мА/200А

±2% ±4 (20/200мА/100А)[50/60Гц],

±5%±6 (20/200мА/100А)[40-400Гц]

±5% ±4 (200А) [50/60Гц]

Частотный диапазон: 40Гц –1кГц

Максимальный раскрыт клещей: 24мм

Предельное напряжение: 1000В АС до 1 мин.

Источник питания: 2х LR-44 (1,5В)

Габаритные размеры: 149(L)x60(W)x26(D)мм

Масса: 120г

- Частотный переключатель для устранения гармоник
- Три диапазона переменного тока 20мА/200мА/200А
- Диапазон 20мА с минимальным разрешением 0,01мА
- Автоматическое отключение (примерно через 10минут)
- Вращаемый переключатель диапазонов, удобный для вращения одним пальцем



Токоизмерительные клещи KEW 2432 (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 4/40мА/100А

±1% +5 (4/40мА)

±1% +5 (0-80А)

±5% (80.1-100А)

Переменный ток (расширенные частоты): 4/40мА/100А

±2,5%+10(20-1кГц) ±1% +5 (50/60Гц)

(4/40мА)

±2,5% +10(40-1кГц) ±1% +5 (50/60Гц)

(0-80А)

±10% (40-1кГц)

±5%(50/60Гц)(80,1-100А)

Частотный диапазон: 20Гц –1кГц (40Гц – 1кГц) (100А)

Максимальный раскрыт клещей: 40мм

Источник питания: 2хR03 или эквивалент (DC1.5В)

Габаритные размеры: 185x81x32 мм

Масса: 0,29кг

- Не подвержен воздействию внешних магнитных полей. При измерении переменного тока и расстоянии между проводами 15 мм для диапазона 100А погрешность составляет 2мА.



- Переключатель выбора частоты для устранения гармоника;
- Три диапазона измерения переменного тока: 4мА /40мА/ 100А.
- Функция запоминания данных;
- Удержания пикового значения;
- Режим «Sleep» для экономии батареи;

Токоизмерительные клещи KEW 2433 (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 40/400мА/400А

±1% +5 (40/400мА)

±1% +5 (0-350А)

±2% (350.1-399,9А)

Переменный ток (расширенные частоты): 4/40мА/100А

±2,5%+10(20-1кГц) ±1%+5(50/60Гц) (40/400мА)

±2,5%+10(40-1кГц) ±1% +5(50/60Гц)(0-350А)

±5% (40-1кГц) ±2%(50/60Гц)(350,1-399,9А)

Частотный диапазон: 20Гц –1кГц (40Гц – 1кГц) (400А)

Максимальный раскрыв клещей: 40мм

Предельное напряжение: 3700В АС до 1 мин.

Источник питания: 2xR03 или эквивалент (DC1.5В)

Габаритные размеры: 185x81x32

Масса: 0,27 кг

- Не подвержен воздействию внешних магнитных полей. При измерении переменного тока и расстоянии между проводами 15 мм для диапазона 100А погрешность составляет 10мА (для 2433).

- Переключатель выбора частоты для устранения гармоника;
- Три диапазона измерения переменного тока: 400мА/400А (2433).
- Функция запоминания данных;
- Удержания пикового значения;
- Режим «Sleep» для экономии батареи;



Токоизмерительные клещи KEW 2433R (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 40/400мА/400А

±1% +5 (40/400мА)

±1% +5 (0-350А)

±2% (350.1-399,9А)

Переменный ток (расширенные частоты): 4/40мА/100А

±2,5%+10(20-1кГц) ±1%+5(50/60Гц) (40/400мА)

±2,5%+10(40-1кГц) ±1% +5(50/60Гц)(0-350А)

±5% (40-1кГц) ±2%(50/60Гц)(350,1-399,9А)

Частотный диапазон: 20Гц –1кГц (40Гц – 1кГц) (400А)

Максимальный раскрыв клещей: 40мм

Предельное напряжение: 3700В АС до 1 мин.

Источник питания: 2xR03 или эквивалент (DC1.5В)

Габаритные размеры: 185x81x32

Масса: 0,27 кг

- Не подвержен воздействию внешних магнитных полей. При измерении переменного тока и расстоянии между проводами 15 мм для диапазона 100А погрешность составляет 10мА (для 2433).

- Переключатель выбора частоты для устранения гармоника;
- Три диапазона измерения переменного тока: 400мА/400А (2433).
- Функция запоминания данных;
- Удержания пикового значения;
- Режим «Sleep» для экономии батареи;
- True RMS



Токоизмерительные клещи KEW 2434 (измерение тока утечки)

Переменный ток (50/60Гц): 400мА/4/100А +2% + 4

Переменный ток (расширенные частоты): 400мА/4/100А

$\pm 2.5\% \pm 4$ [50/60Гц],

$\pm 3\% \pm 5$ [40-400Гц]

Максимальный раскрыт клещей: 28мм

Предельное напряжение: 3700В AC до 1 мин.

Источник питания: 2x R03 (AAA) или (1.5В)

Габаритные размеры: 169(L)x75(W)x40(D)мм

Масса: 220г.

- не подвержены воздействию внешних магнитных полей. При измерении переменного тока в диапазоне 100А, с расстоянием между проводами 15 мм погрешность не превышает 20мА
- Частотный переключатель для устранения гармоник
- Функция сохранения данных
- Дежурный режим для экономии батареи

